

New

1台で三相4線と单相3線を同時出力
三相と单相 切替不要

可搬形ディーゼルエンジン発電機

三相と单相を切替えることなく1台で対応できるマルチ発電機ならこれまでの三相機と单相機の2台レンタルに比べ経費節減、省スペース化に貢献できます。



大型燃料タンク
オイルガード付



三相
4線

单相
3線

同時出力可能

■各出力電源の残容量デジタル表示付
(特許取得済)



電源の種類別に
『あとどれだけ使えるか』
(=発電能力-使用中の電気)
一目で確認できます。

■三相・单相ブレーカーの
選択遮断機能付 (特許取得済)

過負荷時のブレーカー遮断を
選択することができます。




発電出力25kVA~60kVAをご用意しています。

その他、各種レンタル・販売取り扱っております。

ZEST
HOLDINGS

ご注文・ご相談・お問い合わせは

最寄りの営業所はこちら!



仕様

モデル			DGM250MK-P				DGM450MK-PD				DGM600MK-PD				
発電機	周波数		Hz		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
	三相(4線式)	出力	kVA	20	25	37	45	50	60						
		電圧	V	200	—	220	—	200	400	220	440	200	400	220	440
		電流	A	57.7	—	65.6	—	107	53.5	118	59	144	72	157	78.5
		力率	%	80(遅れ)				80(遅れ)				80(遅れ)			
	単相3線式	出力	kVA	12	15	22	27	30	36						
		電圧	V	100/ 200	—	110/ 220	—	100/ 200	100/ 200	110/ 220	110/ 220	100/ 200	100/ 200	110/ 220	110/ 220
		電流	A	60	—	68.2	—	110	55	122.7	61.4	150	75	163.6	81.8
		力率	%	100				100				100			
	励磁方式		—	ブラシレス(AVR付)				ブラシレス(AVR付)				ブラシレス(AVR付)			
	極数		—	4				4				4			
	単相出力	電圧	V	100	110	100	110	100	110						
		コンセント	kVA ×個	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×6	1.65×6						
	名称		—	クボタ V2403-K3A				クボタ V3800DI-K				クボタ V3800DI-TI			
燃料タンク容量		L	65				105				130				
エンジン	※1 連続運転時間	25%負荷時	h	29.5	24.1	33	26	36	28						
		50%負荷時	h	21.7	17.1	22	17	22	17						
		75%負荷時	h	16.3	13.0	16	13	15	12						

※1:連続運転時間、騒音値などは設定や使用条件により変動することがあります。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に注意事項をよくお読みください。

- ご使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してからご使用ください。
- 製品の外觀、仕様等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。